

# Aqara




**Inteligentny podajnik  
karmy C1**

# Instrukcja obsługi

## Informacje o produkcji

Aqara Smart Pet Feeder C1 to inteligentny dozownik karmy dla psów i kotów, dzięki któremu po podłączeniu do aplikacji Aqara Home, użytkownicy mogą sprawdzić czas i ilość dostarczanej karmy oraz ustawić plan karmienia dla zwierzaka i automatycznie racjonować karmę, gdy nadejdzie pora posiłku.

\* Wymagana jest bramka Aqara Zigbee 3.0. Niektóre funkcje wymagają określonych modeli bramek. Więcej informacji można znaleźć pod adresem [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support).



## Ostrzeżenia

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Urządzenie może być zasilane wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym, odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.

## Skład zestawu

Smart Pet Feeder C1 x1, Kabel USB x1, Miska ze stali nierdzewnej x1, Plastikowa miska, Osuszacz x1

## Przygotowanie przed użyciem

1. Smartfon lub tablet (z systemem iOS lub Android), który można podłączyć do sieci Wi-Fi lub komórkowej.
2. Hub Aqara obsługujący Zigbee 3.0.
3. Zasilacz 5V1A USB-A, taki jak gniazdko ścienne lub adapter do ładowania.
4. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Aqara Home.
5. Wyjmij środek osuszający z plastikowej torebki i umieść go w otworze na osuszacz w pokrywie.
6. Wsyp suchą karmę do pojemnika na karmę.



## Uwaga

1. Średnica cząstek suchej karmy dla zwierząt domowych powinna być od 2-12 mm.
2. Ten produkt jest przeznaczony dla kotów domowych oraz małych i średnich psów w wieku od trzech miesięcy.
3. Inteligentny podajnik karmy dla zwierząt może przechowywać tylko suchą karmę. Nie można przechowywać mokrej żywności ani mieszać mokrej i suchej żywności.
4. Zaleca się ustawić podajnik przy ścianie z dala od stołów, krzeseł i innych mebli, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia podajnika przez zwierzę.

## Szybka instalacja

1. Ten produkt wymaga HUB-a Aqara Zigbee 3.0. Dodaj podajnik do aplikacji zgodnie z odpowiednią instrukcją.
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, aby wejść na stronę „Dodaj akcesoria”. Wybierz „Smart Pet Feeder C1” i bramkę, którą chcesz podłączyć. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, a następnie HUB zostanie podłączony.

## Ustawienie urządzenia

Kliknij „...” w prawym górnym rogu strony głównej urządzenia, aby dostosować ustawienia planu karmienia, blokady rodzicielskiej itp.

## Zasilanie

1. W normalnych warunkach użyj ładowarki do zasilania podajnika.
2. Smart Pet Feeder C1 może również pracować z bateriami. Otwórz pokrywę baterii na dole i włóż baterie. W przypadku jakiegokolwiek awarii zasilania, akumulatory mogą zapewnić zasilanie.
3. Baterie należy zakupić osobno. Wymagane są trzy baterie typu D (baterie alkaliczne LR20).
4. Gdy urządzenie jest zasilane bateriami, lampka kontrolna pozostanie wyłączona, aby oszczędzać energię, ale inne funkcje będą działać normalnie.

## UWAGI

1. Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
2. Włóż baterie zgodnie z polaryzacją wskazaną w komorze baterii.
3. Baterii jednorazowych nie należy ładować ponownie.
4. Zużyte baterie należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nie wyrzucaj ich do kosza, aby uniknąć zanieczyszczenia.
5. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
6. Zacisków zasilających nie wolno zwierać.
7. Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.

## Czyszczenie pojemnika na karmę

Naciśnij zaciski po obu stronach pojemnika na karmę, aby wyjąć go do czyszczenia.

Uwaga: aby uniknąć awarii urządzenia, nie należy płukać dolnej części urządzenia.

Funkcje	Opis
Karmienie	Kliknij przycisk karmienia, a podajnik poda jedną porcję karmy. Liczbę porcji można ustawić w aplikacji. Uwaga: jedna porcja waży około 6-10g, co zmienia się w zależności od wielkości cząstek karmy. Ilość porcji do każdego karmienia proszę ustalać zgodnie z przyzwyczajeniami zwierząt oraz rzeczywistą wagą jednej porcji.

<p>Nagranie głosowe</p>	<p>Naciśnij i trzymaj przycisk nagrywania głosu, a nagrywanie rozpocznie się po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Zwolnij przycisk, kiedy zakończysz nagrywanie, po czym usłyszysz dźwięk „beep, beep” oznaczający zakończenie nagrywania.</p>
<p>Sprawdzanie stanu</p>	<p>Kliknij przycisk resetowania. Jeśli wskaźnik zamiga trzy razy na niebiesko, urządzenie jest podłączone do sieci. Jeśli lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony na około 1 sekundę, oznacza to, że urządzenie nie jest podłączone do sieci.</p>
<p>Przywracanie ustawień fabrycznych oraz konfiguracja połączenia</p>	<p>Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund, aż wskaźnik zmieni kolor na niebieski i zacznie migać w sposób ciągły: urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych i konfiguruje sieć. Stan konfiguracji będzie trwał przez 30 sekund i w tym czasie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jeśli użytkownik pomyślnie zakończy konfigurację sieci dla urządzenia za pomocą aplikacji Aqara Home, wskaźnik przestanie migać.</li> <li>b. Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, czerwony wskaźnik zacznie krótko migać, a następnie przestanie.</li> <li>c. Jeśli nie ma innych operacji, wskaźnik zgaśnie po 30 sekundach i dostęp do sieci zostanie zakończony.</li> </ol>

# Specyfikacja

Model: PETC1-M01

Kolor: Biały

Wymiary: 193×193×312 mm

IC: 22635- PETC1M01

Temperatura pracy: -10~45 (14°F ~ 113°F)

Wilgotność robocza: 0-95% RH Łączność:

Zigbee IEEE 802.15.4

## Nazwa i adres producenta

Lumi United Technology Co., Ltd.

Address: Pokój 801-804, Budynek 1, Chongwen Park, Nanshan  
iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan  
Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chiny  
[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support) [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Niniejszym [Lumi United Technology Co., Ltd] oświadcza, że urządzenie radiowe typu [PETC1-M01] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Informacje dotyczące akumulatora i znak CE na opakowaniu dotyczą produktu i akumulatora. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.aqara.com/DoC/>



## Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt

do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami